

ПРИМЕНЕНИЕ

 Предназначен для локального интерьерного освещения, реализации дизайнерских решений в освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Модульная серия, светодиодный модуль и декоративная вставка для сборки светильника приобретаются отдельно.
- Драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В встроен в корпус.
- Два варианта цвета корпуса: белый и черный.
 Три варианта цвета декоративной вставки: белый, черный и золотистый.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	024723, 024724 024725, 024726
Напряжение питания сети	AC 220-240 B
Частота питающей сети	50/60 Гц
Выходное напряжение драйвера	DC 30-43 B
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25 +45 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.








Таблица совместимости модулей серии.

Корпус	Корпус белый SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 арт. 024723	Корпус черный SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 арт. 024724	Корпус белый SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 арт. 024725	Корпус черный SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 арт. 024726
	Вставка SP-POLO-R65 Белая		Вставка SP-POLO-R85 Белая	
Декоративная вставка	Вставка SP-P0L0-R65 Золотая		Вставка SP-POLO-R85 Золотая	
	Вставка SP-POLO-R65 Черная		Вставка SP-P0L0-R85 Черная	
Светодиодный модуль	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White Белый 5000 K		Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W White Белый 5000 K	
	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Day Дневной белый 4000 K		Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Day Дневной белый 4000 K	
	Модуль све SP-POLO-R: Теплый бе.	55-8W Warm	Модуль све SP-POLO-R& Теплый бе.	35-15W Warm

Технические характеристики светодиодных модулей (приобретаются отдельно).

Модель	SP-P0L0-R65-8W	SP-P0L0-R85-15W	
Напряжение питания	DC 36 B	DC 37 B	
Ток питания	200 мА	350 MA	
Индекс цветопередачи	CRI>80		
Световой поток	570 лм	1100 лм	
Срок службы*	30 000 ч		
Габаритные размеры, Ø Д×В (пункт 2.5)	Ø52×60 мм	Ø74×80 мм	
Bec	0.1 кг	0.29 кг	

^{*} При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.


МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса
024723	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65	Белый
024724	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65	Черный
024725	Kopnyc SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85	Белый
024726	Kopпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85	Черный



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- **7** Соберите светильник в последовательности, показанной на рисунке 1.
- Установите светильник, как показано на рисунке 2.
- Включите электропитание и проверьте работу светильника.




Накрутите декоративную вставку на светодиодный модуль.




Подключите разъем от драйвера в корпусе светильника






Вставьте светодиодный модуль с декоративной вставкой в корпус светильника и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке до упора.






Переведите вращающиеся фиксаторы в положение «открыто».



Установите светильник в трек.



Переведите вращающиеся фиксаторы в положение «закрыто».

Рисунок 2. Установка светильника.